


A red KSTools 100m 16A power cable reel. The reel is circular with a black handle on top and a black stand at the bottom. The front face of the reel has four red protective caps covering the electrical outlets. A black power cable is coiled around the reel. The KSTools logo and technical specifications are visible on the side of the reel.

Enrouleurs électriques



La société KS Tools vous remercie pour la confiance que vous lui avez accordée en achetant ce produit. Vous trouverez dans ce guide toutes les informations nécessaires à la sécurité et la bonne utilisation du produit. Merci de bien vouloir en prendre connaissance et lire les instructions avant toute utilisation. Il est nécessaire de stocker cette notice d'utilisation dans un lieu sûr et à portée de main afin qu'elle puisse être lue à tout moment. Conservez cette notice pour vous assister dans vos futures utilisations. Le fabricant n'est pas tenu responsable des blessures qui peuvent être engendrées par une mauvaise utilisation de l'appareil.

Avertissements

- ## Données techniques

Référence	Câble	Puissance max.	Protection surchauffe	Tension alimentation	Norme	Poids
150.4223	H05RN-F 3x1,5 mm ² – 25 m	1100W (enroulé) / 3200 W (déroulé)	oui	230V / 50 Hz	IP44	4,34 kg
150.4224	H05RN-F 3x2,5 mm ² – 25 m	1200W (enroulé) / 3200 W (déroulé)	oui	230V / 50 Hz	IP44	6,77 kg
150.4222F	H07RN-F 3x2,5 mm ² – 40 m	1300W (enroulé) / 3600 W (déroulé)	oui	230V / 50 Hz	IP44	11 kg



نشكرك على شراء بكرة السلك، ويُرَجَى قراءة التعليمات التالية بالكامل والتعرف على المنتج تمامًا قبل استخدامه. كما هو الحال مع كل العناصر الكهربائية، يُرَجَى بذل الحذر البالغ في أثناء الاستخدام واتخاذ الإجراءات الوقائية لتفادي إساءة استخدام أو إتلاف المنتج وهو ما قد يؤدي إلى الإصابة أو الوفاة.

- قبل استخدام بكرة السلك، يرجى التحقق من وحدة السلك والقابس والمقبس للتأكد من خلوها جميعاً من التلف، ويجب عدم استخدام أي أجزاء تالفة أو بالية.
- يجب عدم استخدام المنتج في بيئة بها بلل أو بيئة رطبة أو إذا كانت اليد مبللة.
- يتصف السلك بالحماية المحدودة من التلف ولذلك يجب تفادي السير عليه وتجنب المرور بالمركبات عليه في أي ظرف.
- يجب تجنب استخدام السلك في المواقع التي يمكن أن تنطوي على مخاطر التعثر.
- كما هو الحال مع كل المعدات الكهربائية، يجب الاحتفاظ بالمنتج بعيداً عن الأطفال والحيوانات.
- يجب استخدام مصدر طاقة رئيسي 220-240 فولت.
- **يجب عدم تجاوز سعة 16 أمبير**، فهذا يؤدي إلى زيادة الحمل وتحرك الوحدة عن مكانها
- يجب فرد السلك بالكامل قبل استخدامه. (يجب عدم استخدام البكرة والسلك ملفوف)
- هذا المنتج مخصص للاستخدام المؤقت - يجب عدم ترك الوحدة موصلة دون حضور الشخص بجوارها.
- يجب توخي الحذر دائماً بشأن الحماية من فرط الحرارة لتفادي حدوث صدمة كهربائية، ويجب اتخاذ الاحتياطات المعتادة عند استخدام المنتجات الكهربائية، مع العلم بأن هذا ليس بديلاً عن السلامة العامة.

تعليمات الاستخدام

1. ينبغي دائماً فك السلك من الأسطوانة قبل الاستخدام! يؤدي عدم القيام بذلك إلى ارتفاع درجة حرارة السلك بشكل مفرط.
2. ينبغي توصيل الوحدة بالمصدر الرئيسي للطاقة وضمان أن المصدر غير مبلل ولا رطب أو تالف.
3. يجب عدم جذب أو سحب الوحدة في أثناء التشغيل وتوصيل العناصر بالكهرباء، وينبغي التحرك دائماً مع حمل الوحدة الرئيسية.
4. عند عدم استخدام الوحدة، يجب تخزينها في مكان جاف جيد التهوية بعيداً عن متناول الأطفال.

وزن	درجة الحماية	جهد مصدر الطاقة (الاسمي)	الحماية من الحرارة الزائدة	الحد الأقصى للحمل	كابيل	الرقم المرجعي
4,34 kg	IP44	230V / 50 Hz	نعم	(غير ملفوف) / 3200 W (توالت) 1100W	H05RN-F 3x1,5 mm ² – 25 m	150.4223
6,77 kg	IP44	230V / 50 Hz	نعم	(غير ملفوف) / 3200 W (توالت) 1200W	H05RN-F 3x2,5 mm ² – 25 m	150.4224
11 kg	IP44	230V / 50 Hz	نعم	(غير ملفوف) / 3600 W (توالت) 1300W	H07RN-F 3x2,5 mm ² – 40 m	150.4222F

