

Contrôleur de débit à palette DFlow

Le contrôleur de débit à palette détecte la présence ou l'absence de débit dans la tuyauterie sur différents types d'installations.

Il est généralement installé sur l'aspiration, il protège ainsi la pompe contre le manque d'eau. Grâce au contacteur inverseur en sortie, le contrôleur de débit à palette met hors tension, ou active l'installation. Celui-ci dispose d'un contact 8A en 220V, lui permettant de commander directement la ligne d'alimentation de la pompe ou d'être raccordé sur une sortie relais prévue à cet effet sur une platine électronique (coffret PAD, coffret de commande pompe surpresseur, relais, contacteur, ...).



- Utilisations :
- installations de chauffage
 - installations de climatisation
 - installations sanitaires avec échangeurs instantanés
 - installations de pompage
 - installations de traitement des eaux
 - systèmes d'introduction d'adjuvants
 - et autres systèmes en général

Il remplit les fonctions suivantes :

- contrôle d'appareils, tels que les brûleurs, circulateurs, compresseurs, électrovannes, pompes, circuits réfrigérants...
- déclenchement de dispositifs d'alarme
- régulation d'appareils de dosage d'adjuvants pour l'eau



Débitmètre à palette
DFLOW

- Pour tuyauterie de 1 à 8"
- PN 15
- Température max. -25/+120°C
- Raccordement 1"
- IP 54
- Alimentation 220 VAC 8A
- 4 jeux de palettes
- Microswitch à contact SPDT

Fiche Technique DDFLOWF-A

réf.	
DFLOW	